




## Contacto magnético inalámbrico para puertas y ventanas.



### Especificaciones Técnicas.

Sensor	Relé reed de contacto sellado
Recurso del sensor	2 000 000 aperturas
Umbral de actuación del detector	1 cm (imán pequeño) 2 cm (imán grande)
Tamper anti-sabotaje	Sí
Entrada para conectar detectores por cable	Sí, NC
Protocolo de comunicación de radio	Jeweller
Banda de radiofrecuencia	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Potencia máxima de radiofrecuencia de salida	Hasta 20 mW
Modulación	GFSK
Rango de la señal de radio	Hasta 1200 m (sin obstáculos)
Fuente de alimentación	1 pila CR123A, 3 V
Duración de la batería	Hasta 7 años
Método de instalación	Interior
Clasificación de protección	IP50
Rango de temperaturas de operación	De -10°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Dimensiones	Ø 20 × 90 mm
Peso	29 g
Vida útil	10 años