



## Sirena interior inalámbrica. Home Siren.



### Especificaciones Técnicas

Tipo de notificación	Acústica y LED
Volumen de la alerta de sonido	De 81 a 105 dB a una distancia de 1 m (ajustable)
Frecuencia de operación del zumbador	3.4 ± 0.5 kHz
Tamper anti-sabotaje	Si
Protocolo de comunicación de radio	Jeweller
Banda de radiofrecuencia	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Compatibilidad	AJAX HUBS, Repetidores
Potencia máxima de radiofrecuencia de salida	Hasta 25 mW
Modulación de la señal de radio	GFSK
Rango de la señal de radio	Hasta 2000 m (sin obstáculos)
Alimentación de la batería	2 × CR123A, 3 V
Entrada para conectar un indicador luminoso externo	Si (fuente de alimentación 3 V, 10 mA)
Nivel de protección de la carcasa	IP50
Método de instalación	Interior
Rango de temperaturas de operación	De -10°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Dimensiones generales	75 × 76 × 27 mm
Peso	97 g